



# FUNZIONAMENTO IN MOBILITÀ OPPURE MONTAGGIO PERMANENTE

## CTEK XS 3600

XS 3600 è un caricabatterie collaudato e affidabile. XS 3600 non presenta alcun pulsante di modalità: per avviare la ricarica è sufficiente inserire la spina nell'alimentazione e collegare i cavi della batteria. Il caricabatterie offre importanti funzionalità quali la desolfatazione e la carica di mantenimento. È il caricabatterie ideale per gli utenti alla ricerca della massima qualità e facilità d'uso. XS 3600 è un caricabatterie a 4 fasi completamente automatico per batterie a 12 V da 7-75 Ah ed è indicato per la carica di mantenimento fino a 120 Ah. XS 3600 ha classe di protezione IP 65 (a prova di schizzi e polvere) ed eroga 3,6 A. È progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito.

### DATI TECNICI

TENSIONE DI CARICA	14,4 V
CORRENTE DI CARICA	3,6 A
TIPO DI CARICABATTERIE	4 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
TIPO DI BATTERIA	Batterie al piombo-acido a 12 V
CAPACITÀ DELLE BATTERIE	7-75 Ah, 120 Ah mantenimento
ISOLAMENTO	IP65 (a prova di schizzi e polvere)

**AUTO**

Completamente automatico per una ricarica perfetta

**12V**

Per tutte le batterie al piombo-acido

**BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA / CARICA DI MANTENIMENTO**



# CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

CTEK XS 3600



CTEK COMFORT CONNECT clamp

- La ricarica completamente automatica e il mantenimento in 4 fasi massimizzano prestazioni e durata della batteria
- I numerosi accessori consentono di utilizzare lo stesso caricabatterie per più batterie
- Resistente a pioggia e neve
- La funzione di desolfatazione brevettata prolunga la durata della batteria.
- A prova di scintille, cortocircuito e inversione di polarità per un funzionamento senza problemi.

**STATO DI CARICA**

- DESOLFATAZIONE  
MASSA  
ASSORBIMENTO
- RICARICA COMPLETATA**  
CARICA DI MANTENIMENTO **PULSATA**



**PRONTA ALL'USO**



La tabella mostra il tempo stimato per ricaricare all'80% una batteria scarica.

AMPERAGGIO (Ah)		TEMPO PER RICARICA ALL'80%
14		3 ore
20		5 ore
60		13 ore
75		17 ore

**QUALITÀ GARANTITA CON CTEK**

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 60 Paesi nel mondo. CTEK è anche un fornitore affidabile di molte delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo.

**Assistenza clienti: info@ctek.it**